

TRICON

TST FUZ-A Torsteuerung mit integriertem Frequenzumrichter



BESONDERE MERKMALE

- Sanftes Anfahren und Abbremsen bietet höchste Materialschonung und einen langen Produktlebenszyklus
- Schnelles Hochfahren beschleunigt Prozessabläufe und verkürzt Wartezeiten
- Einfachste Installation dank umfangreicher Voreinstellungen für Standard-Toranlagen und selbstlernender Automatikkonfiguration
- Baumustergeprüftes Sicherheitskonzept
- Steckplatz für Funkempfängermodul
- Betrieb von Drehstrommotoren bis 0,75 kW





TECHNISCHE DATEN

Bestellbezeichnung	TST FUZ-A
Abmessungen (B x H x T)	180 x 320 x 110 mm
Gehäuse	Kunststoff
Versorgungseinspeisung	1~110-240 V _{AC} +/-10% / 50-60 Hz
Motoranschluss	für Drehstrom-Antriebe bis 0,75 kW @ 230 V / 5A; für Tore optimierte Überlastbarkeit
Fahrfrequenzen	6-200 Hz (getrennt einstellbare Rampen für alle Torbetriebsarten)
Steuerspannung/ Versorgung Fremdgeräte	24 V _{DC} , Sicherheitskleinspannung geregelter 24 V _{DC} / 250 mA Kurzschlussfest
Temperaturbereich	-20°C bis 50°C

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONSMERKMALE

- Weitspannungsbereich 1~ 110 V_{AC}...240 V_{AC} +/-10%
- Konformität zu den einschlägigen Richtlinien (TÜV, CE)
- 24 V Sicherheitskleinspannung nach EN 60335-1
- ESD Festigkeit bis über 25 kV
- Integrierte Auswerteelektronik für verschiedene Sicherheitsleisten (1k2 / 8k2 und optische Systeme)
- Steckplatz für Zweikanal-Funk
- Mechanischer Endschalterbetrieb
- Inkl. CEE-Stecker als Hauptschalter
- Steckbare Klemmen für wichtigste Steuerungsfunktionen
- Bis zu 14 digitale Eingänge und 2 Relaisausgänge sind ab Werk mit Standardfunktionen belegt – vielfältige Sonderfunktionen können bei Bedarf nachträglich ausgewählt werden:
Funktionalität, Betriebsart, Kontaktart, Räum-/Offenhaltezeiten, Richtungsabhängigkeit,...

NORMENKONFORMITÄT

Tore	EN 12453 / EN 12978
Niedrigspannung	EN 60335 / EN 60335-1
EMV	EN 50081 / EN 50082

ZULASSUNG

TÜV Baumusterprüfung

Hinweis: Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Angaben ist Dezember 2011.

Aufbau TST FUZ-A:

4-fach 7-Segment

- Bedienerführung
- Diagnose, Zustandsmeldungen
- Einstellen von Parametern
- Service, Torzyklenzähler
- Fehlerspeicher

Positionierung über

- Mechanische Endschalter
- Absolutwertgeber

Integrierter

Sicherheitsleistenauswerter

- Widerstandsauswerter
- Optisch-dynamische Leisten
- Elektrische Leisten
- Pneumatisch mit Testung



➔ **Antrieb bis 0,75 kW bei 230 V**
(U, V, W)

Fremdversorgungen für ext. Geräte

- Netz, abgesichert auf der Leiterplatte
- 24 V Sicherheitskleinspannung (geregelt, 250 mA, kurzschlussfest)

2x Relaisausgang

- (potentialfreie Wechslerkontakte)
- Positionsmeldungen
 - Warnlicht, Ampelfunktionen
 - Störungsmeldungen
 - Befehlsweitergabe, Verriegelung
 - Hoflicht
 - Bremse
 - ...

➔ **Versorgungsspannung**
110...240 V AC
(L, N, PE)

24 V-Eingänge 1...9

Parametrierbar, z.B.:

- Ext. Auf-, Stopp-, Zu-Befehle
- Lichtschranken
- Weitere Sicherheitseinrichtungen
- Einkanal, Impulsfolge
- Querverkehrsunterdrückung
- Verriegelungen, Abschaltungen
- Umschaltung Totmann/Automatik
- Mechanische Endschalter
- ...

Hinweis: Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Angaben ist Dezember 2011.